

DFC 4

Schalterfunktion des 12 - poligen DIL - Schalters

1.) Schalttemperaturdifferenz

S1	S2	S3	Temperaturdifferenz
OFF	OFF	OFF	2 Grad
ON	OFF	OFF	4
OFF	ON	OFF	6
ON	ON	OFF	8
OFF	OFF	ON	10
ON	OFF	ON	12
OFF	ON	ON	14
ON	ON	ON	16

2.) Aktivtemperatur

S4	Aktivtemperatur
OFF	100
ON	80

3.) Wartezeit

S5	S6	S7	Minuten
OFF	OFF	OFF	2.5
ON	OFF	OFF	5.0
OFF	ON	OFF	7.5
ON	ON	OFF	10.0
OFF	OFF	ON	12.5
ON	OFF	ON	15.0
OFF	ON	ON	17.5
ON	ON	ON	20.0

4.) Ablaufgeschwindigkeit

S8	Geschwindigkeit
OFF	Normale Geschwindigkeit
ON	10 - fache Geschwindigkeit

5.) Schließen spätestens 75 Minuten nach "Aktiv"

S9	75 Minuten Schließzeit
OFF	Funktion ausgeschaltet
ON	Funktion aktiviert